

ДГУ находят широкое применение в промышленности, строительстве, сельском и коммунальном хозяйствах. Они работают на промышленных предприятиях, в аэропортах, морских и речных портах, в энергоблоках больниц, фермерских хозяйств, в системах аварийного энергоснабжения, на объектах оборонного комплекса, и еще во многих местах, где необходимо стабильное электроснабжение, а стационарная сеть удалена или работает с перебоями. В последнее время ДГУ все чаще включаются в состав объекта еще на стадии его проектирования, в соответствии с нормативными требованиями к данному объекту.

Технические характеристики

Наименование параметра (характеристики)	Значения для ДГУ										
	МДГ 20/16	МДГ 25/20	МДГ 30/24	МДГ 40/32	МДГ 60/48	МДГ 70/56	МДГ 85/68	МДГ 105/84	МДГ 130/104	МДГ 150/120	
Полная электрическая мощность, кВт•А	20	25	30	40	60	70	85	105	130	150	
Мощность на выходных клеммах силового агрегата, кВт	16	20	24	32	48	56	68	84	104	120	
Частота вращения, мин ⁻¹	3000			1500							
Коэффициент мощности (cosφ)	0,8										
Напряжение линейное/фазное, В	400/230										
Частота, Гц	50										
Часовой расход топлива при загрузке, л/ч	100%	6,2	7,5	7,8	9,6	13,8	15,6	18,8	23,4	28,2	32,1
	75%	4,7	5,7	5,8	7,5	9,5	11,8	14,0	17,8	21,1	23,8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Емкость топливного бака, л	75		200					280		
Автономность при 100% нагрузке, часов	12,1	10,0	25,6	20,8	14,5	12,8	10,6	12,0	9,9	8,7
Масса открытого исполнения, кг	500	550	920	980	1070	1190	1210	1570	1620	1650
Габаритные размеры, мм, открытое исполнение										
- длина	1540		1960					2500		
- ширина	780		750					800		
- высота с глушителем	1670		2520		2700		2743		2863	
- без глушителя	1350		1600		1740		1780		1950	
Двигатель:										
модель	3LDG		Д-246.1		Д-246.2		Д-246.4		Д-266.2 Д-266.3 Д-266.4	
изготовитель	«Минский моторный завод»									
мощность, кВт	26		42		54		77		95 115 127	



Открытого исполнения



Во всепогодном шумоизолированном кожухе



В кожухе на шасси



В контейнере



Под ж/д вагоном

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mzd@nt-rt.ru || Сайт: <http://mmz.nt-rt.ru>